

PRODUKTINFORMATION CONNECTLINE CONTROL 2.0

Die Fernbedienung ConnectLine Control 2.0 ermöglicht Hörsysteme-Nutzern eine unauffällige Bedienung der Hörsysteme. Mit dieser diskreten und eleganten Lösung können Besitzer von Oticon Wireless-Hörsystemen die Lautstärke oder die Programme der Hörsysteme steuern. Insbesondere haben auch Kunden Zugriff auf Lautstärke oder Programme, deren Hörsysteme keine Taster am Gerät selbst haben.

Anwenderfreundlich und unauffällig

Die Fernbedienung ConnectLine Control ermöglicht eine intuitive und besonders dezente Steuerung der Hörsysteme.

Nutzer von Oticon Wireless-Hörsystemen haben jederzeit direkte Kontrolle über wichtige Funktionen der Hörsysteme.

ConnectLine Control kann zur Regelung der Lautstärke und zum Wechseln der Hörprogramme verwendet werden.

Diskretion ist gewährleistet, weil diese Fernbedienung die Hörsysteme aus einer Entfernung von bis zu 1 Meter auch ohne direkte Sichtverbindung steuern kann.

Einfach zu bedienen

Die Tasten der Fernbedienung ConnectLine Control sind übersichtlich angeordnet und leicht zu bedienen.

Bei jedem Tastendruck ist ein leises Klicken fühl- und hörbar. Die jeweilige Aktion wird außerdem durch eine optische Anzeige der Status-Leuchte auf der Fernbedienung bestätigt.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Technische Daten ConnectLine Control 2.0

Abmessungen	75.3 x 35 x 12 mm; Gewicht (inkl. Batterien) 32.7 g
Batterietyp	2 x AAAA
Betriebslebensdauer bei normaler Nutzung	1 Jahr
Typische Reichweite	1 Meter
Anzeige	Die grüne LED blinkt nach jedem Tastendruck. Bei schwacher Batterie blinkt sie alle 2 Sek.
Betriebstemperatur	10 bis 45 °C
Luftfeuchtigkeit	Relative Luftfeuchtigkeit < 85 %
Aufbewahrungstemperatur	-20 bis 70 °C