



ANRUFEN/ANNEHMEN

- Hörerätcompatibel
- Empfangslautstärkeregelung bis zu **50dB**
- Tonregelung bis zu 10dB
- 3 Notruftasten
- 6 Direktwahltasten
- Lautsprecher/Freisprecheinrichtung
- Telefonbuch bis zu 30 Einträge (Namen und Nummer)
- Extra Taste für Telefonbuch
- R-Taste für Doppelanruf
- Menütaste
- Wiederwahltasten für die 10 letzten Anrufer
- Benachrichtigungsdienst (LED)
- Flash Zeit (100ms/110ms/300ms/600ms)
- Pausefunktion
- Stummfunktion
- Tastatur
 - Große Tasten (25 x 20mm)
 - Konkaven Tasten
 - Große Buchstaben : 12mm
 - Weiße Hintergrundbeleuchtung mit grauen Tasten

LCD Display

- Weiße Hintergrundbeleuchtung
- Alphanumerische, verstellbare Zeichen mit 4 Zeilen
Schriftgrad 11mm
- LCD Kontrast einstellbar (8 Stufen)
- Dimensionen : 80x40mm
- Wahl aus **6 Sprachen** : Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italien und Niederländisch
- Navigationsmenü
- Uhrzeit und Datumeinstellung

KLINGEL

- 10 Klingelmelodien
- Regelbare Klingellautstärke (6 Stufen)
- Signalisiert mit Lichtblitz
- Klingellautstärke bis zu 80dB

SPRACHANSAGE

- Sprachansage : Telefonbuch, Nummern und Anrufer
- Anrufererkennung und Nummernanzeige
- Mögliche Sprachen : Französisch, Englisch, Deutsch

ANRUFBEANTWORTER

- 1 Ansage
- Nachrichtenanzahl-Anzeige an der Basisstation
- 40-50 Minuten Aufnahmezeit
- Löschen einzelner oder aller Nachrichten
- Ansprung der Anrufbeantworter einstellbar (nach 2/3/4/5/6/eco Ruftönen)
- Abrufen der Nachrichten durch eine persönliche Pin Code
- Aufnahme einer persönlichen Ansage
- Funktion : langsame Meldungshören

TECHNISCHE ANGABEN

- Analoges Telefon
- Dauerspeicher
- Funktioniert mit Netzadapter (enthalten)
- Ton- / Dezimalfrequenzwahl
- An die Wand montierbar
- Dimensionen : 18,5 x 20 x 5 cm

ANRUFRERKENNUNG*

- Anrufererkennung wenn Auflegung (Typ 1) und wenn Anrufe in der Warteschleife (Typ 2)
 - 20 eingehenden Anrufer
- Name- und Telefonnummeranzeige
- Gesprächszeit

NOTRUFFUNKTION

Nein

ZUBEHÖR

- Vibrationskissen – CLA2
- Kopfhörer mit Mikrofon – CLA3
- Induktionsschleife – CLA8
- CLHook 1 / 5 / 6

*Zur Anwendung der Anrufererkennung ist die Anmeldung zum Anruferkennungsdienst Ihres Netzanbieters erforderlich.

Dieses Dokument kann auf keinen Fall als Vertrag angesehen werden. Alle darin enthaltenen Informationen haben beispielcharakter und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.