



## ANRUFEN/SPRECHEN

- Kompatibel mit Hörgeräte (M4/T4)
- Einstellbare Hörerlautstärke bis zu 35dB mit Verstärkungsfunktion
- Einstellbare Tonhöhenregelung bis zu 10dB
- Freisprecheinrichtung
- 7 Stufen für die Lautstärke der Freisprecheinrichtung
- Tastatur
  - Hintergrundbeleuchtet, Tastensprachansage
  - Große Tasten (16x9mm)
  - Große Buchstaben (4mm)
  - Hoher Kontrast, Tastenton, Tastensperre
- Telefonbuch 300 Einträge
- Übertragung einer empfangenen Rufnummer direkt an das Telefonbuch
- Hotkey Menü
- Anzeige verpasster Anrufe
- Stummfunktion
- Weckfunktion

## LCD DISPLAY

- Großes Farbdisplay
  - Alphanumerische Zeichen / 4 Zeilen / Buchstabengröße : 7mm
  - Maße : 47x36mm
- Auswahl von 13 Sprachen : Englisch, Französisch, Spanisch, Dänisch, Italienisch, Deutsch, Norwegisch, Niederländisch, Finnisch, Schwedisch, Portugiesisch, Ungarisch, Polnisch
- Leicht handzuhabendes Navigationsmenü
- Einstellbarer LCD-Kontrast (5 Stufen)
- Einstellung der automatischen LCD-Abschaltung (5 bis 60 Sekunden)
- Datum & Zeit Einstellung
- Gesprächsdaueranzeige

## KLINGEL

- 5 Klingelmelodien mit 7 einstellbaren Klingelstufen
- Klingelarten: Klingeln, Klingeln+Vibration, Vibration, Vibration dann Klingeln
- Extra lautes Klingeln (bis zu 90dB)

## SPRACHANSAGE

- Sprachansage der eingehenden Anrufer
- Tastenzahlen

## NOTRUFFUNKTION

- SOS Notrufknopf
- 5 Notrufnummern programmierbar
- Bestätigungs-Notfallton



## TECHNISCHE ANGABE

- Mikro USB Ladegerät
- Quad-Band (850/900/1800/1900 Mhz)
- Auswahl von 4 Profilen (Allgemein-Lautlos-Besprechung im Freien)
- wiederaufladbare Akku Li-Ion 1000mAh
- Maße : 120x56x15mm
- Standby-Zeit : 180 Stunden / Dauergesprächszeit : 3½ Stunden - Ladezeit : 2 Stunden
- Kamera 300K
- Bluetooth™ 3.0
- LED Blitzlicht
- Dual SIM Karte (SIM Karte nicht enthalten)
- Slot für SDHC Karte (SDHC Karte nicht enthalten)

## SMS/MMS

- SMS und MMS Funktion : senden/erhalten
- Visuelle-Nachrichten-Anzeige (Icon)

## LIEFERUMFANG

- 1 Handy CL8360
- 1 Desktop Ladegerät
- 1 Netzadapter
- 1 wiederaufladbare Akku
- 1 Bedienungsanleitung



## FUNKTION:

“In Case of Emergency”



- Legen Sie vorab 4 Notfall-Kontakte fest. (Diese Personen werden im Ernstfall kontaktiert)
- Hinterlegen Sie zusätzlich wichtige medizinische Notfall-Daten: Ihren Namen, Ihre Adresse, evtl. Erkrankungen, Allergien, die Blutgruppe und Ihren behandelnden Arzt
- Diese Funktion ist nicht nur wichtig, sondern auch überaus nützlich und gibt Ihnen zusätzliche Sicherheit: Ein Ersthelfer oder der Notarzt kann diese abgespeicherten Informationen durch einmaliges Drücken der ICE-Taste (Taste 2 lange gedrückt halten) abrufen und Ihnen so die bestmögliche Versorgung zukommen lassen.